



IPAD IOS遠端升級流程

MDM : jamf Pro

▶ 1. 設定靜態組群

1-1 點擊靜態裝置群組

電腦

裝置

使用者

行動裝置

靜態裝置群組

資產

搜尋資產

搜尋大量內容

內容管理

設定描述檔

佈建描述檔

個人裝置描述檔

行動裝置應用程式

電子書

群組

智慧型裝置群組

靜態裝置群組

班級

NAME
111A-A8
升級IOS的平板

1-2 點擊建立新群組按鈕

電腦

裝置

使用者

行動裝置

靜態裝置群組

資產

搜尋資產

搜尋大量內容

內容管理

設定描述檔

佈建描述檔

個人裝置描述檔

行動裝置應用程式

電子書

群組

智慧型裝置群組

靜態裝置群組

NAME	COUNT
111A-A8	22

+ 新

1-3 鍵入群組名稱

行動裝置：靜態裝置群組

← 新 Static Mobile Device Group

行動裝置群組 指派

顯示名稱 靜態行動裝置群組的顯示名稱

升級IOS群組

1-4 點擊指派，勾選要升級的平板

行動裝置群組 指派

Filter Re 1 - 51 of 51

名稱	USERNAME	SERIAL NUMBER	IOS VERS
<input type="checkbox"/> 五甲-1	144692001	TFP3W777CY	15.4
<input type="checkbox"/> 五甲-2	144692002	M7066LXH96	15.4
<input type="checkbox"/> 五甲-3	144692003	XH1WCQYWLG	15.4
<input type="checkbox"/> 五甲-4	144692004	YY49V77JXJ	15.4

1-5 勾選完要升級的平板，點擊右下角的儲存

行動裝置：靜態裝置群組

← 新 Static Mobile Device Group

返回

行動裝置群組	指派	USERNAME	SERIAL NUMBER	IOS VER
<input checked="" type="checkbox"/>	五甲-1	144692001	TFP3W777CY	15.4
<input checked="" type="checkbox"/>	五甲-2	144692002	M7066LXH96	15.4
<input checked="" type="checkbox"/>	五甲-3	144692003	XH1WCQYWLG	15.4
<input type="checkbox"/>	五甲-4	144692004	YY49V77JXJ	15.4

◀ 1 ▶ Show: 100

取消  儲存

▶ 2. 平板升級的確認事項

- 確認電量充足(建議80%以上，若低升級過程低於50%，升級會中斷)
- 平板所連接的wifi選用5G SSID(ex: TaNet)

▶ 3. 指派平板升級

3-1 點擊靜態群組，會有我們之前建立好升級專用的群組，點擊進入



3-2 點擊檢視



3-3 檢視內容會有勾選好的平板裝置，若想再增加或刪除，可至編輯中做調整

行動裝置
「升級IOS群組」中有 1 部裝置

Filter Re 1 - 1 of 1 + 新

名稱	使用者名稱	序號	IOS 版本
五甲-3	144692003	XH1WCQYWLG	15.4

3-4 點擊「動作」

行動裝置
「升級IOS群組」中有 1 部裝置

Filter Re 1 - 1 of 1 + 新

名稱	使用者名稱	序號	IOS
五甲-3	144692003	XH1WCQYWLG	15.4

Show: 100 匯出 動作

3-5 這裡選 Send Remote Commands(傳送遠端指令) ，
點擊 下一個

對「升級IOS群組」中的 1 部裝置採取行動 ⓘ

● 選擇動作

● 完成

選擇動作

- Edit the Building and Department
- Send a Notification to Mobile Devices with Jamf Self Service for iOS Installed
- Delete Mobile Devices
- Send Remote Commands
- Cancel Management Commands
- Remove restrictions set by Jamf Teacher



取消

下一個

3-6 這裡點擊 Update OS Versions on supervised devices(升級IOS) ， 下一個

遠端命令 傳送至行動裝置的遠端命令

Update OS Versions on supervised devices

Clear Passcode

Update Passcode Lock Grace Period (Shared iPad)

設定共用 iPad 設定

Lock Device

Update Inventory

Restart Device (iOS 10.3 or later, or tvOS 10.2 or later supervised only)

Wipe Device (for tvOS, requires 10.2 or later)

Unmanage Institutionally Owned Device

Set Wallpaper (supervised only)

取消 上一個 下一個

3-7 這裡設定的選項如下圖(最近版以及重開機後開始升級)
， 下一個

對「升級iOS群組」中的 1 部裝置採取行動 ⓘ

● 選擇動作

● 傳送遠端命令

● 更新 OS 選項

● 完成



更新 iOS 版本 (iOS 9 - 10.2, 透過PreStage 註冊進行註冊; 和/或 iOS 10.3 或更新版本)

目標版本 要將裝置更新至此 iOS 版本

最新版本取決於裝置資格

特定版本

安裝動作 要在行動裝置上更新至最新 iOS 版本所採取的行動

Download the update for users to install

Download and install the update, and restart devices after installation

更新 tvOS 版本 (tvOS 12 或更新版本)

取消

上一個

下一個

對「升級iOS群組」中的 1 部裝置採取行動 ⓘ

● 選擇動作

● 完成

完成
遠端命令已傳送。

3-8 因為升級的前置需要對平板做重開機，請回到動作【3-4】，如下圖示

對「升級iOS群組」中的 1 部裝置採取行動 ⓘ

● 選擇動作

● 完成

選擇動作

- Edit the Building and Department
- Send a Notification to Mobile Devices with Jamf Self Service for iOS Installed
- Delete Mobile Devices
- Send Remote Commands
- Cancel Management Commands
- Remove restrictions set by Jamf Teacher



取消

下一個

3-9 對群組的平板裝置進行重開機，如下圖

行動裝置：進階行動裝置搜尋